

Паспорт виробу WRM-24 *



Модуль приймача сигналу для управління автоматичними дверима та приводами склопідйомника з напругою 24 В постійного струму

ЗАСТОСУВАННЯ

- Активація автоматичних дверей GEZE та приводів склопідйомника за допомогою компонентів для радіокерування GEZE
- Прихований монтаж

ОСОБЛИВОСТІ

- Закодований зв'язок за допомогою безперервно змінюваного коду з кількістю кодових комбінацій до 74 трильйонів
- Автоматизоване навчання за допомогою натискання кнопки з акустичним зворотнім зв'язком
- З можливістю під'єднання до 85 передавачів
- Вбудований DIP-вимикач для вибору різних режимів експлуатації
- Імпульсний режим, імпульсний та безперервний режим, режим «мертвої людини» або режим самоблокування
- Невеликі розміри корпусу для інтегрованого монтажу або монтаж у підрозетник
- Два виходи для індивідуального підключення

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Торгова марка	WRM-24 *
Робочий струм	12.5 mA
Вихід	Безпотенційні релейні контакти, 2 шт.
Вид захисту	IP20
Вид монтажу	Прихований
Тип підключення кабелю	Різьбовий затискач
Частота передавання	433.93 Mhz
Робоча температура	0 - 50 °C

ВАРІАНТИ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

Найменування	Опис	Ідентифікаційний номер	Колір	Розміри	Вихід
Модуль приймача сигналу WRM-24 *	52 x 47 x 23 мм (Ш x В x Г), для монтажу в підрозетник / Робоча напруга 24 В постійного струму, імпульсний режим або імпульсний та безперервний режим	131213	чорний	52 x 52 x 47 x 23 mm	Безпотенційні релейні контакти, 2 шт.

* Вище позначені продукти можуть відрізнятися за формою, типом, властивостями, функцією чи доступністю залежно від країни. У разі виникнення питань звертайтеся до свого консультанта GEZE.